



Eigenschaften

- Set-Top Box für digitalen SAT-Empfang
- CI-Schacht für alle Pay TV-Module (Common Interface)
- 6000 Speicherplätze für Fernseh- und Radioprogramme
- EPG Programmführer
- Timer-Funktionen
- Picture-in-Graphic (PIG)
- Video-Ausgang: RGB und CVBS
- Audio-Ausgang: Analog (Stereo) und Dolby Digital (optisch)
- OTA Softwareaktualisierung über Satellit
- Unterstützt DiSEqC 1.2 und USALS
- Blind Scan Spezial-Sendersuchlauf

Technische Daten

Tuner und Demodulator

Sat ZF Eingang	950 ~ 2150 MHz
Sat ZF Ausgang (durchgeschleift)	950 ~ 2150 MHz
Sat ZF Eingangsimpedanz	75 Ohm
Sat ZF Eingangsspegel	-65dbm ~ -25dbm
LNB Schaltspannung	13 / 18 V DC, 400 mA (max), kurzschlussfest
Bandumschaltung	22 kHz-Ton. DiSEqC 1.2, USALS
Demodulator	QPSK
Symbol-Rate	2 ~ 45 Msps
FEC (Fehlerschutz)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Video Decoder Parameter

Eingangs-Datenrate	60 Mbit/s (max.)
Video-Decoder	ISO / IEC 13818-2, MP@ML
Bildschirmformat	4:3, 16:9
Auflösung	Max. 720 x 576 Bildpunkte

Audio Decoder Parameter

Audio Decodierung	MPEG 1, ISO / IEC 11172-3
Betriebsarten	Mono L7R, Stereo
Sampling-Frequenzen	32 / 44 / 48 kHz

Sonstiges

Datenschnittstelle	RS-232 (3,5 mm Stereo-Buchse, max- 115200 Bit/s)
Netzspannung	110 -240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	10 Watt (max.)
Abmessungen (BxHxT)	8,5 x 3,2 x 12,6 cm (ohne Stecker)
Gewicht	215 g