

042 CI



Technische Daten

- Bis zu 4.000 Speicherplätze für TV- und Radiokanäle
- 2 Common Interface Steckplätze für 2 CI-Module
- Elektronischer Programm-Führer (EPG) über mehrere Tage und Programm-Kurzbeschreibung. Direkte Programmierung per EPG
- farbiges Bildschirm-Menü-Einblendung (OSD) in mehreren Sprachen
- Softwareupdates automatisch/manuell über Satellit oder PC
- Programm-Suchlauf automatisch/manuell mit 3 Optionen
- 6 Favoriten-Programmlisten zum Organisieren der Programme (100 Sender pro Liste, Sortierung A...Z und 1...9)
- Bildformat: 4:3, 16:9
- Unterstützt Untertitel und Teletext/Videotext
- 4 stelliges Display (7 Segmente) + On/Off-LED
- 7 Tasten am Gerät
- Antennenausrichtungshilfe (berechnet Azimuth und Elevation für Ihren Standort anhand Längen und Breitengrad)
- Timerfunktionen
- Kindersicherung
- Sleep-Timer
- 2 Scart-Buchsen mit FBAS- und RGB Signalausgang
- Dolby-Digital (AC3) Audio-Ausgang über Cinch (Elektrisch)
- Audio-Ausgang (analog) über Cinch-Buchsen L/R
- Video-Ausgang über Cinch
- LNB-Durchschleif-Ausgang (loop through)
- RS232 serieller Anschluß
- DiSEqC™ 1.0, 1.1 und 1.2
- UNICABLE geeignet
- handliche Infrarot-Fernbedienung (26 Tasten), TV/Radiotaste, Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- Stromanschluss: 220 Volt, Ein-/Ausschalter auf der Rückseite
- Stromverbrauch: 24 Watt
- Geringe Abmessungen (cm): 30,0 x 6,4 x 23,4