



So luxuriös kann Fernsehen sein

Luxus pur auf höchstem technischen Standard - mehr Fernsehvergnügen geht einfach nicht: 160 GB Festplatte, zwei Common Interface Slots und Twin Tuner Technologie garantieren, dass kein Film und keine Sendung verpasst wird. Ob Free-to-Air oder über Conditional Access Module verschlüsselte Programme - dieser Receiver kann einfach alles empfangen. Und erlaubt dank Twin Tuner Technologie, dabei ein Programm anzusehen und zugleich ein anderes aufzuzeichnen. Außerdem verfügt der SRT 6365 PDR über einen USB Port zum Anschluss externer Speichermedien - so kann man problemlos Filme, Fotos oder mp3 Musik z.B. direkt vom USB Stick oder externen Festplatte abspielen.

- Aufzeichnung ohne Video Recorder - integrierter 160 GB Festplattenspeicher für bis zu 120 Stunden (ca. 80 Spielfilme)
- Zwei Common Interface Schnittstellen für alle Conditional Access Module (Cryptoworks, Viaccess, Conax, etc.)
- Twin Tuner Technologie - ein Programm anschauen, gleichzeitig ein weiteres im Fenster verfolgen (PIP Funktion) und gleichzeitig bis zu 3 TV Programme aufzeichnen
- Integrierter USB Port - z.B. Filme, Fotos, Musik vom USB Stick abspielbar, Aufnahme und Wiedergabe von TV Programmen auf externe Festplatte oder USB Stick
- Time Shift Funktion
- Empfang von allen freien, digitalen TV- und Radioprogrammen über Satelliten
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satelliten
- 4 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Schnelle Programmanwahl durch alphabetische Sortierung nach dem ersten Buchstaben
- Display mit Anzeige von Sendernamen oder Uhrzeit
- Hervorragende Bild- und Tonqualität
- Zoomfunktion für TV Bilder
- Mosaik-Funktion; Bildüberblick von 4 oder 9 TV Sendern
- 8 Timerfunktionen für Aufnahme oder Schlafzeit mit 3 Modi (täglich, wöchentlich, einmalig)
- Elektronischer Programmführer (EPG) für laufende/ folgende Programminformationen -Programmorschau von bis zu 7 Tagen
- Teletext über VBI & OSD
- Mehrsprachige Audiosprachen und Untertitel
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Einfache Installation mit Installationsassistent & benutzerfreundliche Menüführung
- Digitaler Ton über Koaxial Ausgang (S/PDIF)
- Integrierter Modulator
- Kindersicherung für Menü und Sender
- Editierfunktionen für TV- oder Radioprogramme und Satellitenname
- Zukunftssicher. Automatischer Software-Update über Satelliten (OTA)
- Signalanzeige für den digitalen Transponder
- Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
- Wahlweise Speicherung des zuletzt eingestellten Senders oder des Lieblingssenders
- 3 Spiele (Boxman, Tetris, Snake)
- Bedienungsfreundliche Fernbedienung mit Farbtasten
- Separater Netzschalter zum Stromsparen
- Unterstützt DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 und GOTO X

Demodulator:

Demodulation: QPSK
Symbolrate: 2 - 45 Msps
Frequenzbereich: 950-2150MHz

Video Decoder:

Profilpegel: MPEG-2 Main Profile@ Main Level
Datenrate: MPEG2 Video decoding (ISO/EC-13818-2) up to 15 Mbits/s
Bildformat: 4:3, 16:9

Audio Decoder:

MPEG / MusiCam layer I & II & III
Sampling rate: 32,44.1,48 kHz
Audio Art: Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono, AC 3

Tuner:

Front End: DVB-S
Eingangsspegel: -15~ -70dBm

RF Modulator (UHF/VHF):

Kanäle 21-69 (für TV Geräte ohne SCART)
Ausgang PAL / G / I / K

Anschlüsse:

2 x SAT IN, SAT OUT
ANT IN, TO TV
1 Scart TV (RGB/CVBS)
1 Scart VCR (CVBS)
3 RCA (Audio L & R, Video)
S/PDIF: koaxial
Serielle Datenschnittstelle RS 232, 9-Pin D-Sub Male type
Separater Netzschalter
USB

System und Speicherkapazität:

HDD: 160GB
Flash Speicher: 4 Mbytes
DDRAM: 64 Mbytes
EEPROM: 8 k Bytes

Allgemeine Daten:

Netzspannung: 90~240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max 40 W
Leistungsaufnahme Stand-by: 19 W
Betriebstemperatur: +0°C ~ 40 ° C
Lagertemperatur: -30°C ~ 80°C
Feuchtigkeit: 10% - 85%, RH, nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH) in mm: 340x290x65 mm
Gewicht: 2,9 kg
EAN Code: 87 171 8544 2595