



Immer noch sehenswerte Angebote

Mit Display, diversen vorprogrammierten Sendern und sämtlichen Standardfunktionen ausgestattet, kommen auch die analogen Satellitenprogramme bestens an.

- Empfang von allen frei empfangbaren analogen TV- und Radioprogrammen über Satelliten
- 500 vorprogrammierte Sender
- 4-stelliges Display
- Kindersicherung
- Stereosound
- 20 Favoritensender
- Frequenzdirekteingabe, Sendersuchlauf
- Lautstärkeregelung über die Fernbedienung des Satellitenreceivers
- Dynamische Tonrauschunterdrückung
- Programmierbare Videoeinstellungen pro Sender
- Sleep timer
- Infrarot Fernbedienung
- 22 kHz Signal, zum Umschalten des NB Frequenzbereiches
- DiSEqC 1.0
- 2 Scarts (TV & Video)

Kanalspeicher:

500 Videokanäle

Videoausgänge:

SCART IV PP in 75 Ohm

Anzeige:

4x7 Segmente

Fernbedienung:

Infrarot, 24 Tasten, Batterien: 2x 1,5V (AAA)

LNB ZF-Eingang:

Eingangsfrequenz: 900-2150 Mhz

Eingangsimpedanz: 75 Ohm

Eingangspegel: -65 ~ -30 dBm

Störstrahlung am Eingang: > 5dB

Rauschmaß: 10dB

Zwischenfrequenz: 479,5 Mhz

Bandbreite: 27 Mhz

Audio:

Voll einstellbar: 5 bis 9,8 KHz

Audiosteuerung: PLL

Audio-Bandbreite: 180 und 300 KHz

Abmessungen:

(BxHxT) 300mm x 65mm x 150mm

Gewicht:

1,46 Kg

Technische Anschlüsse:

LNB-Eingang

Scart VCR, Scart TV

TV/VCR-Ausgang

Antennen-Eingang

Audio Ausgang L/R

EANcode: 87 171 8544 0928